

Gebruik van de ASTRID-radio tijdens grote evenementen

GOEDE PRAKTIJKEN

Tijdens grote evenementen neemt men systematisch een grotere belasting van het netwerk waar. Het is dus noodzakelijk om de capaciteit goed te gebruiken.

Hoe ?



Controleer of de **batterij opgeladen** is



Stel **korte boodschappen** op



Desactiveer het scannen van groepen die geen verband houden met de interventie



Indien u geen verbinding (rood ledlicht) verkrijgt, **blijf dan minimum 2 seconden** met uw **vinger op de knop** (PTT) duwen totdat u verbinding hebt



Indien u **de knop loslaat**, komt u telkens terug op het einde van de wachtrij terecht



Vermijd individuele oproepen (verbruiken 2 keer zo veel capaciteit op het netwerk)



Indien u **versterking biedt aan een andere provincie**, "neem dan geen groepen met u mee" die uitzenden **vanop een andere plaats dan de plaats van de operaties**. Voorbeeld: *indien u naar een homegroep van Namen luistert en u in Luik bent, wordt er, telkens dat iemand in de groep in Namen spreekt, een netwerkcapaciteit gebruikt op de Luikse mast*



Indien u **geen deel uitmaakt van de** (operationele of beheers-)interventie, **luister dan niet naar "wat er gebeurt" op het terrein**, want dan verbruikt u nodeloos capaciteit



Gebruik een minimum aan groepen, ongeacht het aantal radio's. Indien u op CATA-groepen komt, desactiveer dan de luisterfunctie van uw routinegroepen

Indien uw procedures het gebruik van de "directe mode" (DMO) voorzien:



wanneer u **een gebouw binnengaat en niet zeker bent** dat u voldoende signaal hebt, **ga dan over naar DMO**;



zorg er tijdens **het gebruik van radio's in DMO en meerdere Gateways** (toegangspoorten) voor dat u de DMO- en TMO-groepen wijzigt opdat **het systeem correct zou functioneren** (risico om de audio te verliezen door op de master te gaan)

Indien u deze aanbevelingen leest en u:

- niet weet wat een individuele oproep is ten opzichte van een groepsoproep;
- niet van groep of map kunt veranderen;
- de scanmodus niet kunt activeren of desactiveren;
- niet naar DMO-modus ("directe mode") kunt overschakelen;

neem dan contact op met uw contactpersoon "opleiding" in uw dienst of opleidingscentrum.